

CS84A

4ポート PS/2 VGA KVMスイッチ



CS84Aは、1組のコンソールから4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。セットアップはケーブルを接続するだけでソフトウェアは不要。バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。コンピューターの切替は本体フロントパネルのプッシュボタンおよびホットキーで行います。PS/2キーボード・マウスエミュレーションにより、切替後のスムーズなコンピューター操作が可能です。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・ 1組のコンソールでPS/2インターフェースの4台のコンピューターを操作
- ・ ポート切替方法-プッシュボタン、ホットキー
- ・ バスパワー動作により外部電源不要
- ・ オートスキャン機能
- ・ PS/2キーボード・マウスエミュレーション
- ・ ホットプラグ対応
- ・ ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ 本体LEDによりステータス表示
- ・ VGA解像度-最大1,920×1,440；DDC2B準拠

仕様

コンピューター接続数	4
コンピューター側対応インターフェース	PS/2
コンソール側対応インターフェース	PS/2
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン

コネクタ	
KVMポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×4 マウス：ミニDIN6ピン メス×4 モニター：D-Sub 15ピン オス×4
コンソールポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×1 マウス：ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×4
LED	
オンライン	オレンジ×4
選択	グリーン×4
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
スキャンインターバル	5秒
解像度	最大1,920×1,440、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC9V 300mA アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC9V:0.3W:6BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.78 kg (1.72 lb)
サイズ(W×D×H)	210×88×56 mm
同梱品	2L-5001P/C相当ケーブル×2 2L-5002P/C相当ケーブル×2 ユーザーマニュアル×1

対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-1001P/C(1.8m) 2L-1003P/C(3m) 2L-1005P/C(5m) 《スリムタイムPS/2 KVMケーブル》 2L-5001P/C(1.2m) 2L-5002P/C(1.8m) 2L-5003P/C(3m) 2L-5005P/C(5m) 《USB KVMケーブル》 2L-5502UP(1.8m) 2L-5503UP(3m) 2L-5506UP(6m) *注意：標準でPS/2ケーブル2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2が付属しています。
-----------	--

構成図





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.