

CS78

8埠PS/2 VGA KVM多電腦切換器



CS78 KVM多電腦切換器可透過單一控制端(鍵盤、螢幕、以及滑鼠)存取8台伺服器。使用者可以藉由CS78前方面板按鈕與熱鍵組合，方便地選擇與切換連接的伺服器。此外，CS78的安裝流程相當簡易，僅須將線材連接到相對應的連結埠上即可完成。CS78並具備強大的自動掃描功能，使用者可以自行設定自動掃描的時間，以便隨時監控CS78所連接的伺服器狀態。 [\[與業務聯絡\]](#)

功能

- 透過一組PS/2控制端管理8台伺服器
- 透過前方面板的按鈕或熱鍵，快速選擇所要操控的伺服器
- PS/2鍵盤與滑鼠模擬功能，確保正常開機。
- 支援Microsoft IntelliMouse、Logitech MouseMan與FirstMouse、及IBM Scrollpoint滑鼠
- 透過自動掃描功能，監控伺服器運作狀態
- 高影像解析度，最高可達1920x1440; DDC2B
- 支援SVGA、VGA、以及Multisync螢幕
- 熱插拔-不須關閉電源即可新增或移除連接的伺服器
- LED顯示燈號，易於監看系統狀態
- 可安裝至標準19吋機架(1U)

規格

電腦連接數	8
連接埠選擇	熱鍵、按鈕
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	8 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 8 x HDB-15 公頭 (藍色) 8 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
連接埠選擇	8 x 按鈕

重置	1 x 內嵌式按鍵
LED 燈	
線上	8 (綠色)
已選擇	8 (橘色)
電源	1 (藍色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
掃描間隔	5 秒
耗電量	DC9V:1.90W:9BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0~40°C
儲存溫度	-20~60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.89 kg (4.16 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.